

## Ixxat Stab-Antenne

Artikelnummer: 1.04.0085.00001

Die Ixxat Stab-Antenne mit RP-SMA-Stecker ist ein hochwertiges Zubehör für die Verwendung mit Ixxat CANblue II-Geräten. Ihr 1/2-Wellen-Koaxial-Dipol sorgt für eine stabile drahtlose Datenübertragung, während der 90°-Schwenkarm eine ideale Positionierung ermöglicht, um die Signalabdeckung zu optimieren.



*Antenne für Ixxat CANblue II*

### Funktionen und Vorteile

#### Verbesserte kabellose Reichweite

Sorgt für einen zuverlässigen und effizienten Systembetrieb des Ixxat CANblue II durch Stabilisierung von Funkverbindungen.

#### Effizientes Design

Ausgestattet mit einer RP-SMA-Buchse, einem um 90 Grad schwenkbaren Kniehebel und einer um 360° drehbaren Kupplung ermöglicht die Antenne optimale Kompatibilität und Positionierung.

#### Optimale Kompatibilität

Speziell entwickelt für den Einsatz mit Ixxat CANblue II-Geräten in Kombination mit der Ixxat Magnetfußantenne und dem schraubbaren Antennenfuß.

#### Technische Daten im Überblick

Länge: 10 cm / Verstärkung: 1 dBi / Frequenz: 2,4 GHz / Impedanz: 50 Ohm / Nennstrom: 50 Watt / Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C / Halbwellendipol / lineare Polarisation



## Allgemeine

Nettogewicht (g)	10
Verpackungsgewicht (g)	10

## Identifizierung und Status

Produkt-ID	1.04.0085.00001
Herkunftsland	Malaysia
HS-Code	8517710000
Doppelte Nutzung	Nein
Klassifizierungsnummer für die Exportkontrolle (ECCN)	EAR99

## Physikalische Merkmale

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

## Zertifizierungen und Standards

ETIM Classification	EC001583
WEEE-Kategorie	IT- und Telekommunikationsausrüstung